

# Feststellanlagenzentrale FSA-FLEXControl

## BESCHREIBUNG

Die FSA-FLEXControl ist Netzgerät, Handtaster, Alarmspeicher und Resettaster in einem. Zusammen mit zugelassenen Brandmeldern und Türhaftmagneten bildet sie eine Feststellanlage zur Ansteuerung von textilen Feuerschutzvorhängen, Feuerschutztüren und Feuerschutztüren.

Werden die Kabeleinführungen mit Verschraubungen auf der Unterseite des Gehäuses verwendet, hat die FlexControl einen Schutzwert von IP54. Die Steuerung findet in Kombination von Funk-Brandmelder dort Einsatz, wo Kabeleinführungen Aufputz optisch stören.



## LEISTUNGSMERKMALE

- Integrierter Handauslösetaster
- Integrierter Resttaster
- Integrierte Hupe
- Betriebs-, Alarm- und Störungsanzeige
- Zusätzlicher Anschluss einer Bedienstelle möglich
- Endlagenposition kann durch die Endschalter bestimmt werden
- **Anschluss von Funkrauchschaltern möglich**

## TECHNISCHE DATEN

Eingangs-Nennspannung	230 V AC + 10% / - 15%
Ausgangs-Nennspannung	24 V DC +/- 5%
Ausgangsleistung	Max. 50 W (2,08A)
Potentialfreier Wechsler	230 V AC / 5 A 30 V DC / 3 A
Betriebsumgebungstemperatur	+5° C bis +40°C
Abmessungen	160 x 240 x 90 mm (H x B x T)
Montage	Aufputz
Kabeleinführungen oben und unten (IP 54)	3x M16 1x M20
Gewicht	1,6 kg