

Feststellanlagenzentrale FlexControl für Funk-Rauchschalter SG100

BESCHREIBUNG

Die FlexControl ist Netzgerät, Handtaster, Alarmspeicher und Resettaster in einem. Zusammen mit zugelassenen Rauchschaltern und Türhaftmagneten bildet sie eine Feststellanlage zur Ansteuerung von Brand- und Rauchschutztüren und -toren mit Funk-Rauchschaltern. Werden die Kabeleinführungen mit Verschraubungen auf der Unterseite des Gehäuses verwendet, hat die FlexControl einen Schutzwert von IP54. Die Steuerung findet in Kombination von Funk-Rauchschaltern dort Einsatz, wo Kabeleinführungen Aufputz optisch stören.



LEISTUNGSMERKMALE

- Integrierter Handauslösetaster
- Integrierter Resttaster
- Integrierte Hupe
- Betriebs-, Alarm- und Störungsanzeige
- Zusätzlicher Anschluss einer Bedienstelle möglich
- Endlagenposition kann durch die Endschalter bestimmt werden
- **Anschluss von Funkrauchschaltern möglich**

TECHNISCHE DATEN

Eingangs-Nennspannung	230 V AC + 10% / - 15%
Ausgangs-Nennspannung	24 V DC +/- 5%
Ausgangsleistung	Max. 50 W (2,08A)
Potentialfreier Wechsler	230 V AC / 5 A 30 V DC / 3 A
Betriebsumgebungstemperatur	+5° C bis +40°C
Abmessungen	160 x 240 x 90 mm (H x B x T)
Montage	Aufputz
Kabeleinführungen oben und unten (IP 54)	3x M16 1x M20
Gewicht	1,6 kg